

Karta Katalogowa

Czujnik BKT dymu

Nr karty KK_1134CSS01_01.16

Czujnik BKT dymu pozwala na pełne monitorowanie stanu zadymienia w pomieszczeniu, serwerowni lub szafie teleinformatycznej. Po wykryciu alarmu czujnik wydaje sygnał dźwiękowy oraz optyczny.



Charakterystyka produktu

Nr katalogowy	1134CSS01	
Opis	Czujnik BKT dymu	
Przewód przyłączeniowy	5.0 m ze złączem RJ12	
Zasilanie - DC	9V	
Warunki pracy	Temperatura	0°C ÷ 50°C
	Wilgotność	10% ÷ 90%
Dodatkowe	Poziom głośności: do 85dB w odległości do 3m	
	Wykrywalność dymu: Zgodność z normą: UL 217	
	Średni pobór prądu w dozorze:<10µA	
	Pobór prądu w alarmie: 5mA - 20mA	
Mocowanie	Otwory w obudowie do przykręcenia	

Standardy

- EN 61000-6-3:2007
- EN 61000-3-2:2009
- EN 61000-3-3:2008
- EN 61000-6-1:2007

Gwarancja

Standardowa gwarancja wynosi 2 lata.