

## Specyfikacja produktu

### Ramy montażowe 19"



- Standardowy kolor RAL 7035 (jasnoszary - struktura) profili montażowych oraz RAL 7021 (czarny) podstawy i łącznika profili,
- Ramy montażowe przeznaczone do instalowania sprzętu sieciowego w standardzie 19" w odpowiednio zabezpieczonych i klimatyzowanych pomieszczeniach (serwerownie) lub do wykorzystania jako stelaż ekspozycyjny podczas prezentacji, targów, itd. ze względu na łatwy dostęp z każdej strony,
- Bardzo łatwy i intuicyjny montaż,
- Rama może posiadać jedną (simplex) lub dwie (duplex) płaszczyzny montażowe 19",
- Ramy przeznaczone do zastosowań wewnątrz pomieszczeń,
- Szeroki zakres asortymentu wyposażenia dodatkowego (półki, panele zasilające, elementy do prowadzenia i układania kabli),
- Podstawa wykonana z blachy stalowej, przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących,
- Możliwość zastosowania kompletu kół jezdnych (2 x kółko zwykłe + 2 x kółko z hamulcem - 11090015). Przy zastosowaniu kółek maksymalna nośność ramy statycznie (nie licząc masy ramy) nie może przekraczać 150 kg. Dwa otwory do wprowadzania kabli od dołu (250 x 70 mm),
- Możliwość regulacji profili montażowych w wersji duplex na głębokość w trzech opcjach:
  - 370 mm,
  - 470 mm,
  - 580 mm.

## Specyfikacja produktu

## Ramy montażowe 19"

## Dostępne wymiary

Typ	Wymiary (mm)			Waga (kg)	Nośność (kg)	Indeks
	Szer.	Gł.	Wys.			
32U Simplex	550	710	1540	29,3	150	11150031
32U Duplex	550	710	1540	43,5	290	11150041
42U Simplex	550	710	1985	32,8	150	11150011
42U Duplex	550	710	1985	50,5	290	11150021
45U Duplex	550	710	2120	56,2	290	11150091

## Zestaw montażowy

- listwa szczotkowa - 1 szt.,
- wkręt samogwintujący M6 x 12 simplex/duplex - 8/16 szt.,
- płyta przepustu kabli - 1 szt.,
- blachowkręt M2,9 x 9,5 - 4 szt.,
- śruba imbusowa M8 x 25 simplex/duplex - 4/8 szt.

# Kontakt

## BKT Elektronik

Centrala  
ul. Łochowska 69  
86-005 Białe Błota  
tel. +48 52 36 36 371  
fax. +48 52 36 36 370  
e-mail: sales@bkte.pl

## BKT Elektronik

Oddział Warszawa  
ul. Grochowska 7  
02-495 Warszawa  
tel. +48 22 867 55 55  
fax. +48 22 867 55 44  
e-mail: warszawa@bkte.pl

## BKT Elektronik

Oddział Gdańsk  
ul. Orzechowa 5  
80-175 Gdańsk  
tel. +48 58 558 43 23  
fax. +48 58 558 43 32  
e-mail: gdansk@bkte.pl

## BKT Elektronik

Oddział Południowy  
Biuro projektowo-handlowe  
ul. Roździeńskiego 91 (Bud A) Vp.  
40-203 Katowice  
tel. +48 32 781 00 46  
tel. +48 32 781 00 52  
fax. +48 52 36 36 370  
e-mail: katowice@bkte.pl

## BKT Elektronik

Oddział Południowy  
Biuro Handlowe  
ul. Fabryczna 20a  
31-553 Kraków  
fax. +48 12 41 80 818  
tel. +48 12 41 05 881  
e-mail: krakow@bkte.pl